

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 10000 ONLINE (12A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокая перегрузочная способность!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Мгновенное переключение на АКБ



18
ШТ

STARK

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- +** Широкий диапазон входного напряжения.
- +** Режим конвертера для стабилизации частоты сети.
- +** Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- +** Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- +** Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- +** Калибровка напряжений заряда при подключении аккумуляторных батарей на большом расстоянии от ИБП.
- +** Синхронизация выходного сигнала напряжения с сетью для мгновенного перехода на байпас.
- +** Возможность удалённого управления и мониторинга через SNMP, AS 400*.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **442×190×448 мм** Вес** **19,5 кг**

МОЩНОСТЬ

10000 ВА
9000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **220/230 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **16/18/20 шт**
(по умолчанию 18 шт)

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый) **9/10/12/14 А******
(по умолчанию 10 А)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ		
	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
10000 Online (12A)	Серия GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP	Серия A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Количество АКБ	18x45 Ач	18x55 Ач	18x75 Ач	18x100 Ач	18x200 Ач
Нагрузка					
3000 Вт	2ч.	2,5ч.	3,5ч.	5ч.	14ч.
5000 Вт	1ч.	1,5ч.	2ч.	3ч.	7ч.
6000 Вт	45 мин.	1ч.	1,5ч.	2,5ч.	6ч.
8000 Вт	30 мин.	40 мин.	1ч.	1,5ч.	4ч.



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

**** Ток 14 А доступен только для 16 АКБ

